

# 16 路五百萬混合式錄放影機

HB-ATR562HN-H

- ▶ 影像壓縮格式: H.264/H.265
- ▶ 支援 16 路影像 5M/4M/1080P/720P AHD / TVI / CVI / WD1 輸入
- ▶ 可增加 8 路 IP 攝影機輸入/NVR 模式最大可切換成 16CH IP 輸入
- ▶ 面板具錄影/網路/電源提示燈號
- ▶ 支援多組帳號密碼層級與權限管理功能
- ▶ 支援 USB2.0 / USB3.0 備份或網路備份
- ▶ 具滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可自訂
- ▶ 支援 4G 手機監看推播功能(Android/iPhone/iPad)
- ▶ 支援智能分析:區域入侵/越線/位移偵測
- ▶ 支援瀏覽器 Google Chrome/Edge · 中控軟體遠端管理設定



## 電器產品規格

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	HB-ATR562HN-H
即時顯示速度	5MP@20fps ; 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@30 fps/ IPC 5MP@30fps
錄影張數	5MP Lite @10 fps / 4MP Lite / 1080P@15 fps / 1080P Lite /720P/WD1(960x480)@30 fps 每路單獨調整錄影張數及畫質/主碼流
畫面顯示	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 分割畫面、跳台、多段數位放大
錄影設定	自動與手動雙模式切換 · 錄影類型: 全時 / 位移 / 警報 / 智能錄影
重播回放功能	可依事件/時間/多分割數重播回放
重播回放速度	快轉 / 倒帶 : x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
重播回放數	主機端 : 16 / 遠端 : 8
OSD 顯示功能	頻道名稱 / 時間格式
螢幕輸出	CVBS (Spot)x 1 / VGA x1 (1920x1080) / HDMI x1(1920x1080)
影像輸入	16CH 輸入 (4 種模式可混插) + 8CH 網路攝影機輸入
聲音輸入/輸出	外接式聲音輸入或同軸帶聲 16 組 / 聲音輸出 1 組
警報輸入/輸出	警報輸入 16 組 / 警報輸出 4 組
位移偵測	支援 4 區位移偵測 / 8 段靈敏度可調
RS-485/422 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
儲存	可內裝 2 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(單顆支援 16TB) · E-SATA x 1
網路介面	RJ45 1000Mbps x 1
網路協定	TCP/IP/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/UPnP/HTTP/HTTPS/802.1x
電源	DC12V 4A / 耗電量 15W(不含硬碟)
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	380(寬) mm x 270(深) mm x 45(高)mm

